

# Ni-MH BATTERY CHARGER



- ・ 4 Independent Charging Channels
- ・ Reverse Polarity Protection
- ・ Non-Rechargeable Battery Detection
- ・ Over Current Protection
- ・ Over Temperature Protection
- ・ Timer Control ・ LED Indicator

## ニッケル水素 急速充電器

単3×2本! 1.5h<sup>※</sup>

単3×4本! 3h<sup>※</sup>

ニッケル水素  
**USB**  
急速充電器



製品名：急速ニッケル水素充電器 USB  
型番：MYCHA-USB



### 【ニッケル水素充電器仕様】

入力：USB 5V/2A (USB ケーブル付属)  
出力：  
単3形 (1～2本：1.4V/1.6A)  
単3形 (3～4本：1.4V/0.8A)  
単4形 (1～2本：1.4V/0.8A)  
単4形 (3～4本：1.4V/0.4A)  
寸法：約 65×89×23mm  
重量：約 62g



### それぞれの充電スロットは独立

1～4本の単3、単4電池を充電できます



ニッケル水素充電電池  
単3/単4充電電池を  
同時に4本まとめて

単3 単4

1本でも、2本でも、3本でも、4本でも  
充電の組み合わせは自由です



### USB 電源からパワフルな急速充電

本製品をご利用の際は、5V/2A 電源をご利用ください



### 充電時間の目安

安心のタイマー機能で自動オフ

## ニッケル水素 急速充電

単3形 1.5h<sup>※</sup>

単3×4本 3h<sup>※</sup>



#### ■ 充電時間の目安

ニッケル水素充電電池	1～2本充電	3～4本充電
単3形 (2000mAh)	約 1.5 時間	約 3 時間
単4形 (800mAh)	約 1.2 時間	約 2.5 時間
タイマー機能	2 時間で作動	4 時間で作動

### LED で充電状況をお知らせ

充電状況に合わせてLEDが点灯します

## 充電状況 確認



- LEDインジケータ
- 赤点灯：充電中
- 緑点灯：満充電/トリクル充電
- 消灯：待機中
- 赤点滅：充電エラー

### 7つの保護機能

充電時に安心の各種保護回路を搭載



## 安心 安全

### 保護回路

- ・ 過充電防止 (-ΔV)
- ・ タイマー機能
- ・ 逆刺し防止
- ・ 過電流防止
- ・ 温度検知機能
- ・ 故障電池の検出
- ・ 非充電式電池の検出



注意

- 完全放電や極端に電圧が低下したニッケル水素充電電池は、充電可能な電池として認識できない場合があります。
- ニッケル水素充電電池の「+極」と「-極」を確認してください。
- USB電源5V/2A以上の電源を必ずご利用ください。
- 電池の容量によって、満充電できない場合がございます。電池を取り外して、もう一度充電をおこなってください。
- ニッケル水素充電電池以外には使用しないでください。